



A propos du produit

Le groupe electrogene d'Aksa fournit la fiabilité et la performance idéale aux installations fixes, aux champs d'utilisation d'alimentation de remplacement ou continue. Pour tous les groupes electrogenes produits, le pré-test de produit et le test de production d'usine sont faits.

Puissance (kVA)

3 Phase, 50 Hz, PF 0.8

Tension (AC)	La puissance de standby (ESP)		La puissance prime (PRP)		Ampère secours
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	328,00	410,00	296,00	370,00	591,80

La puissance de standby (ESP) En cas de coupure d'alimentation du réseau fiable, l'électricité de variable est utilisée pour la fourniture de puissance à la charge. ESP est appropriée avec ISO8528. Il n'a pas été autorisé à surcharger.

La puissance prime (PRP) L'électricité de variable est utilisée pour la fourniture de puissance à la charge, pour l'heure illimitée de fonctionnement annuel. PRP est approprié avec ISO3046. Selon ISO3046, il est utilisé pour 10% sur chargement pendant 1 heure en 12 heures de période de fonctionnement.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Nom du modèle	AD 410
Fréquence (Hz)	50
Type de carburant utilisé	Diesel
Marque et modèle du moteur	HYUNDAI DP126LB
Marque et modèle de l'alternateur	AK 5300
Modèle panneau de commande	DSE 7320
Cabine	MS 70

SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR

Moteur	HYUNDAI
Modèle de moteur	DP126LB
Nombre de cylindres (L)	6 cylindres - in line
Bore (mm.)	123
Stroke (mm.)	155
Volume cylindre	11.051
Aspiration d'air	Turbo Charged and Intercooled (Air to Air)
Taux de compression	17.2:1
Vitesse (d/dk)	1500
Capacité d'huile (L) (filtre inclus)	44
Puissance secours (kW/HP)	362/485,25
Puissance prime (kW/HP)	327/438,33
Chauffe-bloc	1
Puissance Chauffe-bloc (Watt)	3000
Type de carburant utilisé	Diesel
Type et système d'injection	Direct
Type de pompe à carburant	INLINE P TYPE



Type de régulateur	Electronic
Tension de fonctionnement (VdC)	24 Vdc
Procédé de refroidissement	Water Cooled
Flux d'air du ventilateur de refroidissement (m ³ /min)	312
Liquide de refroidissement (moteur seul/ avec radiateur) (lt)	23/57.4
Filtre à air	Dry Type
Consommation de carburant a 100% de la charge puissance prime (lt / h)	76
Consommation de carburant a 75% de la charge puissance prime (lt / h)	57.1
Consommation de carburant a 50% de la charge puissance prime (lt / h)	38.4

SPÉCIFICATIONS DE L'ALTERNATEUR

Fabricant	Aksa
Marque et modèle de l'alternateur	AK 5300
Fréquence (Hz)	50
Puissance (kVA)	375
Tension (AC) (V)	400
Phase	3
Régulateur de tension automatique	SX440
Régulation de tension	(+/-)1%
Système d'isolation	H
Classe de protection	IP22
Facteur de puissance	0.8
Poids du groupe électrogène complet (Kg)	1160
Air de refroidissement	29.16

Dimensions du groupe électrogène de Type Ouvert(mm)

Longueur (mm)	2965
Largeur (mm)	1550
Hauteur (mm)	2079
Poids sec (kg)	3050
Capacité du réservoir (L.)	700

Dimensions de la Cabine du Groupe électrogène (mm)

Longueur (mm)	4434
Largeur (mm)	1606
Hauteur (mm)	2496
Poids sec (kg)	3920
Capacité du réservoir (L.)	700

A propos du produit

Le fabricant se réserve le droit de faire des changements sur le modèle, les spécifications techniques, la couleur, les équipements, les accessoires et images sans préavis. (27.12.2023)



Sound-attenuated and weather protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

Panneau de commande

Module de commande	DSE
Modèle du module de commande	DSE 7320
Ports de communication	MODBUS

1. Les boutons de navigation de menu
2. Le bouton de réseau et de transfert
3. Les situations d'exploitation par LCD et les paramètres de mesures.
4. LED d'alarme de panne.
5. Le bouton de générateur et de transfert
6. LED de situation
7. Les boutons de choix de mode de fonctionnement

Dispositifs

DSE, modèle 7320, module automatique de contrôle de générateur et de surveillance de panne de réseau.

Chargeur électronique pour batteries.

Il assure pour le bouton d'arrêt d'urgence et les circuits de contrôle.

CONSTRUCTION and FINISH

Les appareils seront montés à la cabine de panneau produite à partir de tôle en inox.

La tôle de panneau en étant revêtue par le produit chimique phosphaté, la surface de tôle est devenue résistante contre la corrosion.

Avec l'opération de peinture polyester en poudre composé et la cuisson au four, on peint la cabine de panneau d'une manière très résistante.

Il est facile à accéder aux appareils grâce au couvercle de panneau articulé et verrouillé.

INSTALLATION

Le panneau de contrôle est monté sur les pieds solides en inox qui se trouvent sur le châssis du groupe allogène, ou sur le module terminal à sortie de puissance.

Le panneau est installé à côté du groupe allogène, au niveau de point d'œil.

GENERATING SET CONTROL UNIT

Le système de contrôle DSE7320 est standard dans les groupes de générateur à 220 kV ou plus.

Le module réalise l'arrêt et le démarrage automatique des groupes allogènes à moteur à gaz ou diesel.

La fréquence de générateur est réglée d'une manière à surveiller et visualiser le voltage, le courant, la pression de graisse du moteur, la température d'eau de refroidissement, l'heure de fonctionnement, le voltage des batteries sur l'écran LCD.

Il surveille le voltage et la fréquence du réseau, et contrôle le groupe allogène de garde et le système de transfert de puissance qui lui est lié.

Quand il arrive une panne sur le générateur, le générateur s'arrête automatiquement, et la panne concernée se visualise sur l'écran LCD du panel devant de module.

Caractéristiques standard



Le contrôle avec le micro-processeur.

Avec le curseur LCD à 132 x 64 pixels, la visualisation facile des renseignements.

La programmation sur le panel devant de module ou par l'intermédiaire d'ordinateur et de logiciel.

Le clavier doux avec membrane tactile et le menu à navigation avec 5 touches.

La communication et l'obtention des rapports à distance grâce à l'Ethernet et RS232, RS485.

La visualisation de panne/événement (50) dans le cahier d'enregistrement avec la date et l'heure.

Le programme d'entretien et la situation d'exercice du moteur avec multiple date et heure.

Les touches de contrôle: Stop, Manuel, Automatique, Test, Start, Silencieux/Teste de lampe.

Le transfert au générateur, le transfert au réseau, navigation de menu.

Le contrôle de chauffage d'eau du bloc moteur.

Voyants

Moteur

Le cycle du moteur

La pression de graisse

La température d'eau

L'heure de fonctionnement

Le voltage des batteries

Le temps de maintenance du moteur

Electrogène

Le voltage (LL, LN)

Le courant (L1L2L3)

La fréquence

La fuite à la terre

L'ordre des phases

RÉSEAU

Le voltage (LL, LN)

La fréquence

AVERTISSEMENT

La panne d'alternateur de charge

La panne d'arrêt

Le voltage bas/élevé des batteries, la température du moteur, la vitesse du moteur, la fréquence de générateur, le voltage de générateur.

La pression basse de graisse, le niveau de carburant.

L'avertissement de sur chargement en Kw.

L'ordre des phases opposites.

L'avertissement de perte de signal de vitesse

L'avertissement d'ECU.

ALARME D'ARRÊT



La panne de démarrage

L'arrêt d'urgence

La pression basse de graisse.

La température d'eau baisse/élevée.

Bas/élevé, la température du moteur, la vitesse du moteur, la fréquence de générateur, le voltage de générateur.

Le capteur de pression de graisse.

Le sens de phase

OUVERTURE ELECTRIQUE

Le courant excessif de générateur.

La fuite à la terre

Le courant excessif de générateur

L'ordre de phase opposite

Options

L'arrêt de niveau de carburant faible/élevé

L'alarme de niveau de carburant faible/élevé

MODULES D'EXTENSION

Le module de LED supplémentaire (2548)

Le module de relais d'extension (2157)

Le module d'entrée d'extension (2130)

Standarts

La sécurité électrique / la conformité d'EMC

BS EN 60950 Les équipements d'affaire électrique

S EN 6100062 EMC exemption

S EN 6100064 EMC standard d'émission

Chargeur de batterie statique

Le chargeur des batteries est produit au mode switching (échange) et avec la technologie SMD, et a un rendement élevé.

Les batteries sont chargées selon la courbe caractéristique de V I.

La sortie de l'appareil est protégée contre le court-circuit.

Le chargeur Proline 1205/2405 est plus productif, a longue vie, possède moins de taux de panne, est léger, a la dissipation thermique faible par rapport aux chargeurs linéaires.

Il existe la sortie de panne de charge.

Il est protégé contre l'inversion de polarité

Le voltage d'entrée: 198264 V. Le courant de sortie: 27,6 V ou 13,8 V 5A.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

MOTEUR

Filtre de séparateur carburant - eau

Préchauffage d'huile

ALTERNATOR



Résistance anti-condensation

Génératrice surdimensionnée

Excitation PMG + AVR

Disjoncteur de sortie

SYSTEME DE COMMANDE

Système de synchronisation automatique et de contrôle de puissance (plusieurs groupes électrogènes en parallèle)

Synchronisation transitoire avec le réseau.

Surveillance et Control à distance

Panneau d'alarme à distance

Les relais de sortie d'alarme

Défaut de terre, groupe unique

Charge Ampèremètre

TRANSFER SWITCH

Trois Contacteur pôle

Contacteur quatre pôles

Trois ou quatre pôles du moteur actionné le disjoncteur

AUTRES ACCESSOIRES

Ampèremètre de charge

Système de remplissage automatique ou manuel

Pompe de vidange d'huile manuelle

Alarme de niveau bas et niveau haut du carburant

Silencieux résidentiel

Cabines modulaires d'insonorisation et de protection

Adaptateur de durite (Devant le radiateur)

Grilles motorisés d'air (entrée et sortie)

Piège à son d'entrée et de sortie

Remorque

Caisse à outil (entretien)

Kit (Pack) d'entretien de 1500/3000Hr

Chassis en double cloison

LES CERTIFICATS D'AKSA

- TS ISO 8528

- CE

- 2000/14/EC